

# Brugervejledning for fastnettelefoner

---



Læs mere på:  
[www.danskkabeltv.dk](http://www.danskkabeltv.dk)

# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Tonesignaler</b>	<b>4</b>
<b>Opkald</b>	<b>4</b>
<b>Modtage kald</b>	<b>4</b>
<b>Samtale venter</b>	<b>4</b>
<b>Viderestilling</b>	<b>4</b>
<b>Durokald</b>	<b>5</b>
<b>Trio</b>	<b>5</b>
<b>Viderestilling ved intet svar eller optaget</b>	<b>5</b>
<b>Viderestilling til telefonsvarer</b>	<b>6</b>
<b>Aftalereminder/vækning</b>	<b>6</b>
<b>Visnummer funktioner</b>	<b>7</b>
<b>Forstyr ikke</b>	<b>7</b>
<b>Banke på</b>	<b>7</b>
<b>Kald via central</b>	<b>8</b>
<b>Annullering af alle funktioner</b>	<b>8</b>
<b>Telefonsvare menu oversig</b>	<b>8</b>
<b>Telefonnumre</b>	<b>9</b>
<b>Oversigt over koder</b>	<b>10</b>
<b>Priser</b>	<b>10</b>
<b>Personlige noter</b>	<b>11</b>

# Tonesignaler

## **Klartone:**

Høres, når røret er løftet, og linien er fri.

## **Ringetone:**

Der ringes på det kaldte nummer.

## **Optagetone:**

Det kaldte nummer er optaget.

## **Ventetone:**

Betyder at der er en samtale, der venter på dig.

# Opkald

Opkald foretages ved at løfte røret, afvente klartone, hvorefter nummeret der ønskes kaldt tastes

# Modtage kald

Når telefonen ringer kan røret løftes og samtalen gennemføres. Hvis telefonen har display og nummervisning er aktiveret, vil det kaldende nummer stå i displayet.

# Samtale venter

Når de under en samtale hører et kort bip i røret betyder det, at der er en samtale, der venter på Dem.

***For at tale med den ventende samtale og parkere den første samtale***

***Tast R***

***For at genoprette oprindelige forbindelse og parkere den anden samtale***

***Tast R***

# Viderestilling

Hvis De er væk fra Deres telefon i en periode eller ikke vil forstyrres, kan De bestille viderestilling til et andet nummer. De kan viderestille ved optaget og intet svar eller straks. De kan ringe op fra Deres telefon som normalt, selvom De har bestilt viderestilling.

## **Viderestilling af alle kald**

*-Alle kald viderestilles*

*Løft røret (afvent klartone)*

*Tast \*21\* + nr. + #*

**Læg på**

## **Annuler viderestilling**

*Løft røret (afvent klartone)*

*Tast #21#*

*Læg på*

## **Durokald**

Duro kald benyttes typisk i forbindelse med en mobiltelefon. Her vil mobiltelefonen ringe samtidig med den faste telefon når denne tilringes.

### **Aktivering af Durokald**

*Løft røret (afvent klartone)*

*Tast \*22\* + nr. + #*

*Læg på*

### **Annuler Durokald**

*Løft røret (afvent klartone)*

*Tast #22#*

*Læg på*

## **Trio**

Minder om duro kald, med den forskel at først tilringes den faste telefon, hvis denne ikke besvares indenfor en ønsket tid eller er optaget, tilringes mobiltelefonen efterfølgende. Hvis denne heller ikke besvares sendes kaldet til telefonsvareren.

### **Aktivering af Trio**

*Løft røret (afvent klartone)*

*Tast \*23\* + nr. + #*

*Hvis du ønsker at sætte tid ved ej svar:*

*Tast \*23\* + nr. + \* + tid #*

*Læg på*

### **Annuler Trio**

*Løft røret (afvent klartone)*

*Tast #23#*

*Læg på*

## **Viderestilling ved intet svar eller optaget**

### **Aktiver viderestilling ved intet svar eller optaget**

*Løft røret (afvent klartone)*

*Tast \*61\* + nr. + #*

*Hvis du ønsker at sætte tid ved ej svar:*

*Tast \*61\* + nr. + \* + tid #*

*Læg på*

## **Annuler viderestilling ved intet svar eller optaget**

*Løft røret (afvent klartone)*

*Tast #61#*

*Læg på*

## **Viderestilling til telefonsvarer**

Ønsker du at benytte telefon svare kan du aktivere videre stilling til telefon svare. Dette benyttes ved intet svar eller hvis telefon er optaget.

### **Viderestilling ved intet svar eller optaget**

*Tast \*61\*0 #*

*Hvis du ønsker at sætte tid ved ej svar:*

*Tast \*61\* 0 \* + tid #*

### **Annullering af viderestilling**

*Løft røret (afvent klartone)*

*Tast #61#*

*Læg røret*

## **Aftalereminder/vækning**

Denne funktion gør det muligt for dig, at anvende din telefon som en aftalereminder eller vækning. Du kan have lige så mange alarmer som ønsket inden for 24 timer.

### **Aktivering af vækning**

*Løft røret*

*Tast \*55\* + TTmm (time, minut) + #*

*Læg på*

Deres telefon vil nu ringe på det indtastede tidspunkt, hvis kaldet ikke besvares vil tlf. ringe efter 5 og 10 min.

### **Annullering af specifik vækning**

*Løft røret*

*Tast #55\* + alarmtidspunktet (TTmm) + #*

*Læg på*

### **Annullering af alle vækninger**

*Løft røret*

*Tast #55#*

*Læg på*

### **Hvis du ønsker at blive oplyst om indtastede alarmtider**

*Løft røret*

*Tast \*#55#*

*Telefon oplæser nu indtastede tider*

*Læg på*

## Visnummer funktioner

### **Hvis man har skjult nummer og ønsker det vist ved enkelt kald**

Løft røret

Tast \*31\*+nummer

Læg på når samtalen er slut

### **Hvis man ønsker skjule numret ved et enkelt kald og normalt har vis nr.**

Løft røret

Tast \*31\*+nummer

Læg på når samtalen er slut

## Forstyr ikke

### **Hvis man ikke ønsker kald på telefonen kan man taste**

Løft røret

Tast \*26#

Læg på

Nu betragtes telefon som optaget og eventuelle videre stillinger vil træde i kraft.

### **Annullering af forstyr ikke**

Løft røret

Tast #26#

Læg på

## Banke på

Ønsker du at kunne høre i røret når du modtager et nyt telefon opkald mens du er optaget, kan dette aktiveres.

### **Banke på**

Løft røret

Tast \*43#

Læg på

### **Annullering af Banke på**

Løft røret

Tast #43#

Læg på

## Kald via central

Denne funktion kan benyttes til at foretage kald fra mobilnummer til udlandet, hvor det viste nummer er dit fastnetnummer. Mobiltelefonen skal først godkendes til dette, hvorefter kald fra mobilnummeret til centralen vil give en ny klartone.

Der kan godkendes op til to mobilnumre pr. fastnetnummer og mobiltelefonen skal vise nummer. Der betales for opkaldet til centralen, der er et fastnet nummer, samt fra dit fastnetnummer til det udenlandske nummer.

### Godkendelse af mobilnummer

Løft røret

Tast \*98\*1 + mobilnummer + #

Eller \*98\*2 + mobilnummer + #

Læg på

### Fjern godkendelse af mobilnumemr

Løft røret

Tast #98\*1#

Eller #98\*2#

Læg på

*Kald via centralen kan foretages fra godkendt telefon til 69 60 01 23.*

## Annullering af alle funktioner

Løft røret (afvent klartone)

Tast \*99#

Læg røret

*Det eneste der ikke bliver annulleret er telefonvækning*

## Telefonsvare menu oversigt

### Vejledning

For at bruge telefonsvareren fra din lokaltelefon, skal du taste nummer 111, ved opkald fra andet end lokaltelefonen, skal du ringe på telefonnummer 69 60 01 11. Herefter skal du indtaste dit telefonnummer og derefter dit password / pinkode. Du er nu i kontakt med telefonsvareren og får oplyst hvor mange nye og gamle beskeder der er og hovedmenuen tilbydes.

### Adgangskode til telefonsvarer

*Adgangskoden til telefonsvareren er som standard 1234.*

*VIGTIGT! Denne adgangskode bedes du ændre ved først givne lejlighed.*

### Hovedmenupunkter

Tast "1" for at aflytte telefonbeskeder.

Tast "2" for at skifte folder (vælge arkivboks).

Tast "3" for avanceret opsætning. (Benyttes ikke)

Tast "0" for postkasse indstillinger (indtaling af velkomstbesked m.m.)

Tast "\*" for hjælp (gentagelse af menu).

Tast "#" for afslut.



### **Aflyt telefonbeskeder (tast 1 i hovedmenu)**

Tast "4" for at aflytte tidligere aflyttede meddelelser.

Tast "5" for at aflytte beskeden igen.

Tast "6" for at aflytte næste besked.

Tast "7" for at slette beskeder og gendanne beskeder, som du har slettet.

Tast "8" for at sende en modtaget besked videre til en anden persons telefonsvarer.

Tast "9" for at gemme beskeder i forskellige arkiver.

Tast "\*" for hjælp (gentagelse af menu).

Tast "#" for hovedmenu.

### **Aflyt arkivboks (tast 2 i hovedmenu)**

Tast "0" for at aflytte nye beskeder og flytte dem til arkiver, der er passende.

Tast "1" for at aflytte gamle beskeder, der ikke er sorteret og flyttet til arkiver.

Tast "2" for at aflytte beskeder, som er gemt i arkivet under "arbejde".

Tast "3" for aflytte beskeder, som er gemt i arkivet under "familien".

Tast "4" for at aflytte beskeder, som er gemt i arkivet under "venner".

Tast "#" for hovedmenu.

### **Avanceret opsætning (tast 3 i hovedmenu)**

Tast "\*" for hovedmenu.

### **Indtaling af velkomstbesked (tast 0 i hovedmenu))**

Tast "1" indtal velkomst besked, som man hører, når telefonen ikke svares.

Tast "2" indtal besked ved optaget, så der gives besked om at nummeret er optaget.

Tast "3" indtal dit navn, hvorefter dette kan vedhæftes ved udringning.

Tast "4" indtal eller slet midlertidig besked. Denne benyttes i stedet for de ovenstående beskeder.

Tast "5" skift din pinkode. Koden skal være på minimum én karakter og der er ikke noget max.

Tast "\*" for hovedmenu.

## Telefonnumre

Alarmcentral: 1 1 2

Politi: 1 1 4 (Ønskes akut hjælp benyttes 1 1 2)

Kundeservice, 69 12 12 12

Telefonsvarer, ring 111 fra lokal telefon.

Alternativt benyttes 69 60 01 11 fra ekstern telefon.

Konference, 69 10 00 00.

Benyt dit telefonnummer som konference nummer.

Indtast evt. en pinkode efter eget valg.

Konferencenummer og evt. pinkode oplyses til deltagere.

Kald via central, 69 60 01 23

En ekstern telefon ringer til centralen og får en ny klartone hvorved der kan ringes videre ud.

Telefonen skal være godkendt i systemet og skal vise nummer.

Denne funktion kan kun benyttes til at ringe til udlandet.

# Oversigt over koder

## **Aftalereminder/vækning**

*Programmering af vækning*

*Annullering af specifik vækning*

*Annullering af alle vækninger*

*\*55\* + tidspunkt + #*

*#55\* + tidspunkt + #*

*#55#*

## **Samtale venter**

*Skifte mellem*

*R*

## **Viderestilling til telefonsvarer**

*Viderestilling ved ej svar eller optaget*

*Viderestilling ved ej svar eller optaget med tid*

*Annullering af viderest.*

*\*61\*0#*

*\*61\*0\* + tid + #*

*#61#*

## **Viderestilling**

*Straks af alle kald*

*Annuller straks viderest. af alle kald*

*Viderestilling ved ej svar eller optaget*

*Annuller viderestilling ved ej svar eller optaget*

*Durokald (kald på telefon og mobil)*

*Annuller durokald*

*Trio (kald på telefon, derefter mobil)*

*Trio (kald på telefon, derefter mobil) med tid*

*Annuller Trio*

*\*21\* + nummer + #*

*#21#*

*\*61\* + nummer + tid + #*

*#61#*

*\*22\* + nummer + #*

*#22#*

*\*23\* + nummer + #*

*\*23\* + nummer + \* + tid + #*

*#23#*

## **Banke på**

*Aktivere banke på*

*Annullere banke på*

*\*43#*

*#43#*

## **Forstyr ikke**

*Aktivere forstyr ikke*

*Annullere forstyr ikke*

*\*26#*

*#26#*

## **Vis/skjul nummer**

*Vis/skjul nummer på enkelt kald*

*\*31\* + nummer*

Vær opmærksom på at der opkræves en ekstra-afgift på udvalgte funktioner.





**Dansk Kabel TV**

Dansk Kabel TV A/S ● Røholmsvej 19 ● 2620 Albertslund ● [www.danskkabeltv.dk](http://www.danskkabeltv.dk)